



Pareto
Sound

Pareto Vocal Kit II

Pareto Vocal Kit II er et komplett ut-av-boksen-system bestående av trådløs mottaker og en robust håndholdt mikrofon. Mottaker med låsbart LCD-display for overvåking av RF, AF og batteristatus, samt valg av frekvens.

- Mikrofonhus i metall med anti-rull hode
- LCD display både på mikrofon og mottaker for batteristatus
- Skanner og foreslår ledig støyfri frekvens
- Enkel synkronisering av sender og mottaker via IR
- Justerbart lydnivå og *squelch*
- Både balansert og ubalansert utgang

Følger med i esken:

- 1 stk. Trådløs mottaker
- 2 stk. Antenner
- 1 stk. Håndholdt mikrofon
- 1 stk. Strømforsyning
- 2 stk. AA-batterier
- 1 stk. Lydkabel (jack-jack 6.3mm, ubalansert)
- 1 stk. 19"-rackadapter



HÅNDHOLDT MIKROFON

RF (Radiofrekvens)

Frekvensbånd	823–832MHz
Frekvensstabilitet	±10ppm
Senderstyrke	≤10mW
Modulasjon	FM

AF

Frekvensrespons lyd	40–18000Hz
T.H.D ved 1kHz	≤0.5%
Signal-støy-forhold	>/- 110 dB

Annet

Strømforsyning	2x 1.5V AA-batterier
Batterilevetid	8–15 timer
Dimensjoner	93mm x 69mm x 28mm (L x B x D) (lengde 173mm inkl. antenne)
Vekt (uten batterier)	Ca. 350g

MOTTAKER

RF (Radiofrekvens)

Modulasjon	FM bredbånd
Tilgjengelige UHF-bånd	UHF-100, kanal 823 (823–832MHz)
Inngangsfiler	2x SAW-filer pr. inngang, 9 MHz bratt kurve
Nominell / topp	±25 kHz / ±40 kHz
Mottakerprinsipp	True-Diversity
Squelch	Pilottone-metode

AF (Audiofrekvens)

Frekvensrespons lyd	40–18000Hz
T.H.D ved 1kHz	≤0.5%
Signal-støy-forhold	>/- 110 dB
Lydutgang	XLR, male (balansert): +18 dBu Jack 6,3mm (ubalansert): +12 dBu
Justerbart nivå for lydutgang	15x 3dB-steg

Annet

Antenne	2x 5/8-Lambda-antennener, fleksible, gummi
Antennekontakt	2x BNC
Strømforsyning	12–15VDC / 150mA
Strømforsyningsadapter	100-240VAC / 50Hz inn, 13.5VDC / 800mA ut
Dimensjoner	213 x 45 x 200 mm (1U)
Vekt	Ca. 1050g